

Montagevejledning ELAKE[®] sikringsindsatse

ELAKE[®] indsatsen leveres for 1 eller 2 Neozed sikringer og kan bestykes op til 16A.

Klemskruer for 1-3 kabler, 5 x 16 mm².

Indsatsen leveres med sikringsholdere, men uden sikring er og pasringe.

Indsatsens hus og dæksel udført i bestandig polycarbonat.

Tæthed: IP 44

Sikkerhedsklasse: II

- ELAKE 75/114 for 1 Neozed sikring
- ELAKE 75/214 for 2 Neozed sikringer

MONTAGEVEJLEDNING:

ELAKE indsatsen adskilles for montage:

- Klart dæksel demonteres ved at løsne skrue i top.
- Sikringsholder og grå dæksel demonteres.
- Sikringsboksens nederste del demonteres vha. de 2 skruer.
- PE-tætningsklods i bunden tilpasses kablerne og trækkes ned over kablerne.
- Terminalerne forbindes med kabler.
- Ledning til afgangsklemme for fase kan monteres på valgfri faseklemme.
- De to grå dæksler genmonteres i omvendt rækkefølge.
- Pasring monteres i bund af sikringsholder og sikring monteres.
- Det klare dæksel genmonteres.
- Sikringsindsatsen monteres i masten.
- Kabler og ledninger aflastes.

Kabelafkastning:

- Kabelafkastning af kabler i bunden af indsats, der monteres/klipses på indsatsens bund kan tilkøbes.

